<Windows XP> インターネット接続・設定方法





Step4

【接続】タブをクリックします。

「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの 設定」の枠の中が空白」になっているかを確認し、 【ダイヤルしない】にチェックを入れます。

※チェックボックスがグレー色になっていて、チェック が入らない状態でも問題ありません。

【LANの設定】をクリックします。

	安定を自動的	うしては、日1 「に検出する(а) А)	-110001/200	•
	自動構成スク	リプトを使用す	ja(<u>s</u>)		
	アドレス(民):				
704	シサーバー				
	AN にプロキ 表続には適用	シ サーバーを だれません)©	使用する にれら	の設定はダイヤ	アルアップまたは VPN
	アドレス(生)		-): 80	】 詳細設定(Q)
		アドレスにはサ	ロシン サーバーお	使用しない(F	8

Step5

すべての項目にチェックが入っていないことを確認 して下さい。 チェックが入っている場合は、チェックを外し【OK】 で「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」 画面を閉じます。



Step6

Step3の画面に戻り、【ネットワーク接続】をクリックします。



Step7

【ローカルエリア接続】を右クリックし、【プロパティ】 をクリックします。



Step8

【インターネットプロトコル(TCP/IP)】を選択して、 【プロパティ】をクリックします。

	マククリーンピュモーに回るかない またにをついて日	1176
○ 次の IP アドレスを使う(S):	2104	
IP アドレスØ:		
サブネット マスク(山)		
デフォルト ゲートウェイ(①)		
○ DNS サーバーのアドレスを自動 ○ 次の DNS サーバーのアドレス 傷先 DNS サーバー(P)	からに取得する(B) を使う(E):	
代替 DNS サーバー(A)		
		<u>0</u>

Step**9**

「全般」タブを選択します。

【IPアドレスを自動的に取得する】及び【DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する】にチェックを入れます。

【OK】をクリックしてウインドウを閉じます。

